

LIGHT-EASY



Light-Easy bediening



Achterkant van de Light-Easy

- Zeer compacte DMX512 wandbediening
- Past op iedere installatiedoos
- 256 kanalen DMX512/1990 bedieningspaneel
- DMX-ingang voor triggering en opname functies
- MENU gestuurde grafische bedieningsinterface
- Programmeerbare kleurenverloop van 1 sec. tot 99 min.
- 4096 programmeerbare scenes (16 megabit)
- Klokfunctie voor het automatisch starten van programma's
- Totaal dimmen functie
- Programmeerbare inschakel en AUTO-RUN functies
- Programma RUN / HOLD en STOP functie
- AAN/UIT bedieningsknop
- Geheugenbeveiliging met PIN-code
- RS232 / RS485 A/V interface (Domotica)
- USB PC-interface voor backup, PC-control en software updates
- Beschikbaar in een zwart of grijze uitvoering en als tafelbediening (Desktop)

Specificaties:

Voeding: 5~18 VDC

Stroomopname: 50~20 mA

Afmetingen: 110 x 85 x 15 mm

Gewicht: 165 g (Desktop)



Kerstverlichting ING House, Amsterdam. Project van Jurlight, Holland.