

AD-LC 3 LED DRIVER



AD-LC3 RGB-LED driver

- 4 kanalen hoogvermogen LED-driver
- Tot 320 Watt totale uitgangsvermogen
Maximaal 100 Watt per kanaal
- De uitgangen zijn volledig beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
- DMX-512-1990 ingang
- 4 analoge 0...10V / 1...10V sturingangen
- RS485/RS232 A/V domotica interface
- SmartWave™ voor vloeiende helderheidsregeling
- Stand-alone mode met 16 ingebouwde programma's met instelbare snelheid
- Verschillende gebruikersinstellingen
- Menu gestuurde bedieningsinterface
- DIN-rail uitvoering voor eenvoudige montage

AD-LC3 Specificaties:

Voeding:	24 VDC (12VDC optioneel)
Uitgangsvermogen:	320 Watt max. (max 100 Watts /kanaal)
Afmetingen:	75 x 55 x 110 mm
Gewicht:	278 g



Sauna Devarana, Den Bosch